

## Smart GLE 5



- Smart Wireless Technologie
- Optimal zentrierte Stimmwiedergabe
- Aluminium Mittel- & Tieftonsystem
- 350 Watt Systemleistung

**800,00 € \***

inkl. MwSt.



## Aktiv und kabellos

### Zum Musik- und Filmgenuss

Wir haben das smarte GLE Portfolio um ein weiteres Modell ergänzt: den Center Smart GLE 5. Der aktive Centerlautsprecher passt perfekt zu unseren Standlautsprechern Smart GLE 9 und den Kompaktlautsprechern Smart GLE 3. Ebenso lässt er sich mit allen anderen Modellen unserer großen Smart-Familie kombinieren und als Center eines leistungsfähigen Heimkinosystems nutzen. Mit 350 Watt Leistung aus dem integrierten Class-D-Verstärker steht der Center Smart GLE 5 sehr gut im Futter um selbst mit Standlautsprechern dynamisch mithalten zu können und um in allen Situationen allerbeste Sprachverständlichkeit zu liefern.



## Passend gemacht

Unser Smart GLE 5 fügt sich mit seinem optisch dezenten Design harmonisch in jedes Wohnraumambiente ein. Der attraktive Center ist mit weiß foliertem Gehäuse und weiß lackierter Schallwand erhältlich. Alternativ steht das Esche schwarz folierte Gehäuse mit schwarz lackierter Front zur Auswahl. Wollen Sie die attraktive Technik lieber verbergen? Kein Problem – setzen Sie einfach die schalltransparente Stoffblende vor die Lautsprecher und genießen Sie den vorzüglichen Klang.

## Immer im Mittelpunkt

Haben Sie einen optimalen Spielort für den 45,5 x 17,5 x 31 Zentimeter großen Center gefunden, beispielsweise auf einem Rack unterhalb des TVs, müssen Sie nur noch folgendes tun: an den Strom anschließen und mit einer Quelle oder anderen Smart-Speakern verbinden – fertig! Zahlreiche Eingänge in analoger und digitaler Bauweise stehen zur Auswahl. Dies zeigt natürlich der maximale Anschluss- und Einsatzvielfalt der Smart GLE 5.

CANTON



Verwendung	Wireless Aktiv Centerlautsprecher
Prinzip	2,5-Wege (geschlossen)
Systemleistung	350 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	28...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	1 x Analogeingang (chinch) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	Mehrkanaltonformate:  Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge - Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen - Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	45,5 x 17,5 x 31 cm
Gewicht	8,3 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,35 Watt, NSB: 1,2 Watt (Werkseinstellung)
Kartoninhalt	1 x Smart GLE 5 Netzkabel Kurzanleitung